

AGREGAT F 3001 R

Parametry techniczne agregatu

Moc znamionowa	2,5kW
	230V 50Hz
Prąd znamionowy	10,9 A 1~
Moc akustyczna Lwa	96 dB(A)
Wymiary (mm)	580x405x415
Ciężar	37 kg

Prądnicą

Typ	synchroniczna
Stopień ochrony	IP 23

Silnik

Typ	FOGO 212CC
Pojemność zbiornika	3,6 l
Rodzaj paliwa	PB95
Zużycie paliwa	1,4 l/h
Czas pracy	2,5 h
Olej silnikowy	SAE 10W-30
Ilość oleju	0,6 l
Rozruch	ręczny linką

Wyposażenie standardowe

2 gniazda 1~ 16A
Wyłącznik przy braku oleju
Wyłącznik termiczny
Stabilizacja napięcia AVR

Wyposażenie opcjonalne

N^o810006 Licznik czasu pracy
N^o411002 Wąż do spalin 2,5m, Ø 50mm
N^o411020 Adapter wąż / tłumik silnika

