

AGREGAT FH 6001R

Parametry techniczne agregatu

Moc znamionowa	5,6kW
	230V 50Hz
Prąd znamionowy	24,3 A 1~
Moc akustyczna Lwa	96 dB(A)
Wymiary (mm)	790x600x645
Ciężar	71 kg

Prądnicą

Typ	synchroniczna
Stopień ochrony	IP 23

Silnik

Typ	HONDA GX390
Pojemność zbiornika	6,2 l
Rodzaj paliwa	PB95
Zużycie paliwa	2,7 l/h
Czas pracy	2,3 h
Olej silnikowy	SAE 10W-30
Ilość oleju	1,3 l
Rozruch	ręczny linką



Wyposażenie standardowe

Gniazdo 16A 230V	1 szt.
Gniazdo 32A 3P IP44	1 szt.
Wyłącznik przy braku oleju	
Wyłącznik termiczny	
Stabilizacja napięcia AVR	

Wyposażenie opcjonalne

Gniazdo 32A 1~	
Licznik czasu pracy	
Wąż do spalin 2,5m, Ø 50mm	
Adapter wąż /tłumik silnika	
Licznik czasu pracy	

Wyłącznik różnicowo-prądowy
Zestaw eksploatacyjny
Zestaw transportowy
Wąż do spalin 2,5m Ø50mm
Adapter wąż/tłumik silnika
Zestaw uziemiający