F.U.H. EWALDI
87-100 Toruń
Szosa Lubicka 71A
Tel. (56) 659 65 86
(56) 645 05 54
Fax. (56) 651 18 89

AGREGAT FH 3001R

Parametry techniczne agregatu

Moc znamionowa	2,7kW 230V 50Hz
Prąd znamionowy	11,7 A 1~
Moc akustyczna Lwa	96 dB(A)
Wymiary (mm)	580x405x415
Ciężar	38 kg

www.agregaty.com.pl

Prądnica

Typ	synchroniczna
Stopień ochrony	IP 23

Silnik

Typ	HONDA GX200
Pojemność zbiornika	3,1 l
Rodzaj paliwa	PB95
Zużycie paliwa	1,4 l/h
Czas pracy	2,2 h
Olej silnikowy	SAE 10W-30
Ilość oleju	0,6 l
Rozruch	ręczny linką

Wyposażenie standardowe

Gniazdo 1~ 16A	2 szt.

Wyłącznik przy braku oleju
Wyłącznik termiczny
Stabilizacja napięcia AVR

Wyposażenie opcjonalne

Licznik czasu pracy
Wąż do spalin 2,5m,Ø 50mm
Adapter wąż /tłumik silnika
Licznik czasu pracy
Zestaw uziemiający
Wyłącznik różnicowo-prądowy
Zestaw eksploatacyjny
Zestaw transportowy
Wąż do spalin 2,5m Ø50mm
Adapter wąż/tłumik silnika