

## AGREGAT FH 9000

### Parametry techniczne agregatu

Moc znamionowa 3~	7,8 kVA
Moc znamionowa 1~	5,6 kVA
Napięcie	230V / 400V
Prąd znamionowy 3~	12,6 A
Prąd znamionowy 1~	24,3 A
Moc akustyczna Lwa	96 dB(A)
Wymiary (mm)	790x600x645
Ciężar	89 kg

### Prądnica

Typ	synchroniczna
Stopień ochrony	IP 23

### Silnik

Typ	HONDA GX390
Pojemność zbiornika	6,2 l
Rodzaj paliwa	PB95
Zużycie paliwa	2,7 l/h
Czas pracy	2,3 h
Olej silnikowy	SAE 10W-30
Ilość oleju	1,1 l
Rozruch	ręczny linką

### Wyposażenie standardowe

Gniazdo 1~ 16A  
Gniazdo 3~ 16A  
Wyłącznik przy braku oleju  
Wyłącznik termiczny  
Wyłącznik magneto-termiczny



### Wyposażenie opcjonalne

Licznik czasu pracy  
Wąż do spalin 2,5m, Ø 50mm  
Adapter wąż /tłumik silnika  
Licznik czasu pracy  
Zestaw uziemiający  
Wyłącznik różnicowo-prądowy  
Zestaw eksploatacyjny  
Zestaw transportowy  
Wąż do spalin 2,5m Ø50mm  
Adapter wąż/tłumik silnika