

AGREGAT FV 10001 RTE

Parametry techniczne agregatu

Moc znamionowa	8,6 kW
	230V 50Hz
Prąd znamionowy	37,4 A 1~
Moc akustyczna Lwa	96 dB(A)
Wymiary (mm)	790x600x730
Ciężar	127 kg

Prądnicza

Typ	synchroniczna
Stopień ochrony	IP 23

Silnik

Typ	B&S 18HP
Pojemność zbiornika	25 l
Rodzaj paliwa	PB95
Zużycie paliwa	4,5 l/h
Czas pracy	5,5 h
Olej silnikowy	SAE 10W-30
Ilość oleju	1,7 l
Rozruch	ręczny linką i rozrusznik

Wyposażenie standardowe

Gniazdo 1~ 16A	1 szt.
Gniazdo 1~ 32A	1 szt.
Gniazdo 1~ 63A	1 szt.
Wyłącznik przy braku oleju	
Wyłącznik termiczny	
Wyłącznik magneto-termiczny	
Licznik czasu pracy	
Akumulator rozruchowy	
Stabilizacja napięcia AVR	
Powiększony zbiornik paliwa	
Elektryczny rozruch	



Wyposażenie opcjonalne

Wąż do spalin 2,5m, Ø 50mm
Adapter wąż / tłumik silnika
Zestaw uziemiający
Wyłącznik różnicowo-prądowy
Zestaw eksploatacyjny
Zestaw transportowy
Automatyka + SZR